

LT 5008

Référence : 8005008



Lenson

ADAPTATEUR TNT AVEC FONCTIONS MULTIMEDIA



FONCTIONS MULTIMEDIA

Lecture des fichiers

USB 2.0 IN

✓ Audio

✓ Photo

Mise à jour du soft

- **Adaptateur TNT FTA MPEG 2 SD**
- Capacité mémoire 1800 Programmes TV et radio
- **Faible consommation : < 1W en veille et < 5W en marche : ECONome !**
- Tuner TNT numérique avec boucle de passage
- Tuner VHF (bande III) / UHF
- Recherche, tri et classement automatique des chaînes selon l'ordre défini par le CSA (fonction LCN)
- Verrouillage parental des chaînes selon le niveau moral diffusé par les chaînes (-10, -12, -16, -18 ans)
- **Afficheur 4 digits en face avant et 3 boutons P+/-, Marche/veille**
- Menu d'installation simple intuitif et graphique
- 10 pages de programmation d'enregistrement
- 8 Listes de programmes favoris
- **Mosaïque 3 x 3 images**
- **Port USB 2.0 IN** pour lecture de fichiers Audio (mp3, wma, ogg), photos (jpeg, jpg, bmp, gif) et mise à jour de l'adaptateur
- Téléalimentation 5V activable par le menu
- EPG (Guide Electronique des Programmes), Décodeur télétexte
- Réglage du volume sur la télécommande, touche mute
- 1 péritel TV et 1 péritel VCR/décodeur
- Sortie audio numérique SPDIF optique
- **Livré avec cordon péritel longueur 1,00m et câble antenne longueur 1,20m**
- Alimentation interne 230V AC
- Télécommande et piles LR 03
- Boîtier métal couleur noir
- Dimensions : 280 x 170 x 42 mm (l x p x h), poids 0,80 kg
- Conditionnement : par carton de 5 adaptateurs
- Référence : LT 5008, code article 8005008, EAN : 3700113428322
- Conforme RoHS, DEEEE, Ecoconception 2005/32/CE, IEC CENELEC 62216-1 et EN 300468